



# DIVO 71

## PILOTY KOMPATYBILNE Z SERIAMI ASTRO 43 I JUBI 433

433,92 MHz samouczący się i ze zmiennym kodem

### DESIGN

Ergonomiczny i przyjemny dla oka: dostępny w 4 kolorach. Może służyć jako praktyczny, technologiczny brelok do kluczy.

### SAMOUCZĄCY SIĘ I ZE ZMIENNYM KODEM

Kompatybilny z poprzednimi seriami ASTRO 43 i JUBI 433 oraz z odpowiadającymi im odbiornikami radiowymi typu plug-in lub zewnętrznymi, do 4 kanałów. Zasięg: 120 m (w wolnej przestrzeni).

### FUNKcjONALNY



Możliwość kopiowania pilota z dala od instalacji.



### DANE TECHNICZNE

	RADIOODBIORNIK ASTRO 43 M.Q.B.	RADIOODBIORNIK JUBI 433	PILOT DIVO 71
Częstotliwość pracy (MHz)	433,92	433,92	433,92
Zasięg (m) [0]	Max 120	Max 120	Max 120
Zasilanie (Vac/dc – Vac/dc – Vdc – Vdc)	12/24	24 (±10%) 12 (+20% -5%)	3 (1x CR2032)
Pobór prądu (mA)	23	23	21
Technologia	-	-	-
Kodowanie	kod stały	kod stały	kod zmienny – 128 bitów i kod stały
Liczba kanałów	1 - 4	1 - 4	4
Temperatura pracy (°C)	-10 ÷ +55	-10 ÷ +55	-40 ÷ +85
Stopień ochrony IP obudowa zewnętrzna	53	53	-
Pamięć (użytkownicy)	800	800	-

### WYMIARY OGÓLNE



[0]: Zasięg transmisji i odbioru może być zakłócany przez czynniki zewnętrzne (np. urządzenia takie jak alarmy, wzmacniacze sygnału itp.), korzystające z tej samej częstotliwości. Meccanica Fadini nie może zagwarantować rzeczywistego zasięgu działania własnych akcesoriów w takich przypadkach.



## DIVO 71

### PILOTY

#### 7113GL

DIVO 71/4 TR  
4-kanalowe piloty, 433,92 MHz,  
zielony



20 szt./opakowanie

#### 7113YL

DIVO 71/4 TR  
4-kanalowe piloty, 433,92 MHz,  
żółty



20 szt./opakowanie

#### 7113CL

DIVO 71/4 TR  
4-kanalowe piloty, 433,92 MHz,  
różowy



20 szt./opakowanie

#### 7113SL

DIVO 71/4 TR  
4-kanalowe piloty, 433,92 MHz,  
grafitowy



20 szt./opakowanie

### RADIOODBIORNIKI

#### 4327L

ASTRO 43/1 R M.Q.B.  
uniwersalny radioodbiornik  
Kanały: 1 + 3 (opcjonalne)  
(1 szt./opakowanie)



#### 4329L

ASTRO 43/2 R M.Q.B.  
radioodbiornik wewnętrzny  
Kanały: 2  
(1 szt./opakowanie)



#### 4330L

JUBI 433/1 R  
uniwersalny radioodbiornik  
Kanały: 1 + 3 (opcjonalne)  
(1 szt./opakowanie)



#### 4332L

JUBI 433/2 R  
radioodbiornik wewnętrzny  
Kanały: 2  
(1 szt./opakowanie)



### AKCESORIA

KOD

OPIS

4060L

Karta pamięci, 800 użytkowników

4317L

Moduł przekaźnika NO

4605L

Antena BIRIO A8 z kompletem uchwytu do montażu na ścianie

4607L

Kabel koncentryczny RG 58, 50 Ω, 100 m

7809L

Moduł przekaźnika NC

8619L

Bateria guzikowa CR2032 3 Vdc