

FLEXY2



Centrala sterująca

Do bram skrzydłowych i przesuwanych

Analogowa **230V** z zintegrowanym odbiornikiem (**433,92 MHz**)



- Regulacje i programowanie za pomocą trimmer i dip switch
- Zasilanie dla 2 napędów jednofazowych 230V
- Odbiornik 433,92 MHz wbudowany
- Możliwość zapamiętania maksymalnie 240 przekaźników Personal Pass
- Łącznik RJ45 do podłączenia do programatora PROG2 za pomocą standardowego kabla sieciowego (UTP)
- Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika
- Wejście dla ogranicznika podczas otwierania i zamykania
- Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)
- Wyjście dla dodatkowego oświetlenia (sterowanie również za pomocą przekaźnika)
- Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem
- Spowolnienie w obszarze końca biegu celem zapobiegania hałaśliwemu zamykaniu i odbiciom
- Monitorowanie stanu wejść za pomocą led

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis	230V dla napędów 230V
MODEL	FLEXY2+
KOD	12G035
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50
Maksymalny ładunek napędu (W)	700
Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W)	3
Temperatura (°C)	-20 ÷ +60
Wymiary (mm)	170 x 185 x 70
Ciężar (g)	800
Stopień ochrony (IP)	55

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I KRAT ROLOWANYCH

SZLABANY

CENTRALE STERUJĄCE

PILOTY I ODBIORNIKI

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I AKCESORIA

ZESTAWY Z CENTRALAMI STEROWNICZNYMI

SILNIKI ROLETOWE

ELEKTRONIKA DO SIŁOWNIKÓW RUROWYCH