

WALLY

Radioodbiornik 12/24V z zewnątrz

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal



- Funkcjonowanie za pomocą nadajników z serii Personal Pass lub Royal: pierwszy pilot, który zostaje zapisany uwarunkowuje tryb funkcjonowania Royal lub Personal Pass
- Dostępny w wersjach 433,92 MHz i 868,30 MHz
- Dostępny w wersjach 1, 2 i 4 kanały
- Logika funkcjonowania jedностabilnego, bistabilnego lub timer
- Możliwość zapamiętania maksymalnie 1008 różnych kanałów
- Zapamiętywanie sekwencyjne nadajników
- Sygnalizacja o przepełnionej pamięci
- Sterowanie samodzielnym zapamiętywaniem przekaźników drogą radiową
- Sterowanie zastępczym przekaźnikiem
- Możliwość aktywowania lub dezaktywowania trybu ROLLING CODE
- Programowanie PODSTAWOWE za pomocą przycisków lub ZAAWANSOWANE za pomocą programatora PROG2 i software WINPPCL
- Wyjmowana listwa zaciskowa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL	WALLY1-U-433	WALLY2-U-433	WALLY4-U-433	WALLY1-U-868	WALLY2-U-868	WALLY4-U-868
KOD	11G050	11G051	11G052	11G053	11G054	11G055
Częstotliwość (MHz)	433,92	433,92	433,92	868,30	868,30	868,30
Kanały	1	2	4	1	2	4
Zasilanie	12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc					
Wchłanianie podczas stand-by (mA)	16 @ 24 Vdc					
Nośność kontaktów przekaźnika (A)	1 @ 30 Vdc					
Czułość	≥ -103 dBm					
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%					
Temperatura (°C)	-20 ÷ +60°C					
Ochrona (IP)	55					
Wymiary (mm)	132 x 26 x 74					