

PHOX

Nadajnik Personal Pass

433,92 - 868,30 MHz
rolling code



- Transmisja rolling code
- Dostępny w wersjach 433,92MHz i 868,30 MHz
- Wersja z 2 przyciskami i 4 przyciskami, zakodowany od początku lub do kodowania
- Możliwość uzyskania maksymalnie 14 kanałów poprzez różne kombinacje przycisków
- Programowanie radiowe za pomocą Flash-prog i Winppcl bez konieczności wyjmowania nadajnika z pojedynczego opakowania
- Możliwość programowania za pomocą Winppcl nadajników zamiennych, będących w stanie zastąpić nadajniki uprzednio zapisane na danej instalacji
- Dostępne w wielokolorowym opakowaniu: 10 nadajników w 5 różnych kolorach (po 2 nadajniki w każdym kolorze)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL	PHOX2-433	PHOX2P-433	PHOX4-433	PHOX4P-433	PHOX2-868	PHOX2P-868	PHOX4-868	PHOX4P-868
KOD	10V001	10V002	10V003	10V004	10V005	10V006	10V007	10V008
Częstotliwość (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	868,30	868,30	868,30	868,30
Przyciski	2	2	4	4	2	2	4	4
Kodowany	•		•		•		•	
Do kodowania		•		•		•		•
Nośność w wolnym polu (m)	350				250			
Zasilanie (rodzaj baterii)	Lithium 3V (CR2032)							
Maksymalne wchłanianie (mA)	< 10							
Wymiary (mm)	32,4 x 63,2 x 9,8							

OPAKOWANIE MULTICOLOR



433,92 MHz					
868,30 MHz					

MODEL	PHOX2-433	PHOX2P-433	PHOX4-433	PHOX4P-433	PHOX2-868	PHOX2P-868	PHOX4-868	PHOX4P-868
KOD	10V501	10V502	10V503	10V504	10V505	10V506	10V507	10V508